CHINT

Empower the World







Inteligentny miernik mocy CHINT
Dla rozwiązania w zakresie ładowarek HUAWEI do pojazdów elektrycznych

DOKŁADNOŚĆ

Dokładność pomiaru lepsza niż klasa 1 w pełnym zakresie temperatur

PROSTA OBSŁUGA

- Standardowy montaż na szynie DIN 35 mm
- Niewielkie wymiary, szerokość: 72 mm
- Wyświetlacz LCD, łatwość ustawienia parametrów i odczytu
- Wizualna identyfikacja kolorów ułatwiająca podłączenie przewodów

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

- Całkowity pobór mocy ≤ 2 W

Treść dokumentu i rysunki odzwierciedlają aktualny stan techniczny w chwili druku. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, z wyjątkiem błędów i pominięć.
CHINT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pomyłki lub błędy drukarskie.

Empower the World

Inteligentny miernik mocy CHINT
Dla rozwiązania w zakresie ładowarek HUAWEI do pojazdów elektrycznych



Specyfikacja techniczna	DDSU666-FE
	Dane podstawowe
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	72 x 98 x 65,5 mm
Typ montażu	Szyna DIN35
	Zasilanie
Typ sieci energetycznej	3P4W
Napięcie wejściowe	85VAC~288VAC (napięcie fazowe)
Pobór mocy	< 2W
Zasilanie pomocnicze	85VAC~288VAC (L,N)
	Zakres pomiaru
Napięcie sieciowe	147VAC~499VAC
Napięcie fazowe	85VAC~288VAC
Prąd	0A~100A
	Dokładność pomiaru
Napięcie	± 0,5%
Prąd	± 1%
Częstotliwość	± 0,01Hz
Moc	± 1%
Energia	± 1%
	Komunikacja
Interfejs	Jednokierunkowy Ethernet
Protokół komunikacyjny	Modbus-TCP
	Parametry środowiskowe
Zakres temperatur roboczych	-25°~60°
Zakres temperatur przechowywania	-40°C~70°C
Wilgotność robocza	5%~95% (bez kondensacji)
	Pozostałe informacje
Załącznik	Przekładnik prądowy



Prawa autorskie© CHINT GLOBAL PTE. LTD.2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody CHINT GLOBAL PTE. LTD

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy, w tym między innymi oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych i operacyjnych, przyszłego asortymentu produktów, nowych technologii itp. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i zmiany będą znacznie różnić się od tych wyrażonych lub dorozumianych w prognozach. Dlatego takie informacje dostarczane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią ani oferty, ani akceptacji. CHINT może zmienić informacje w dowolnym momencie bez powiadomienia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: hongys@chintglobal.com

CHINT ITALIA INVESTMENT SRL
Adres: Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia (Italia)
Tel: +39 3896692658
E-mail: hongys@chintglobal.com

CHINT ELECTRICS S.L.
Adres: Calle José Echegaray, Num 8.Parque Empresarial Las Rozas Edificio, 3 Planta Baja, Oficina 7-8.C.P: 28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: +34 91 645 03 53
E-mail: hongys@chintglobal.com

chintglobal.com